

INTERRUPTOR ON/OFF INTELIGENTE WI-FI

Manual do usuário

Modelo:EKKNX-T006

ESPECIFICAÇÕES


Modelo: EKKNX-T006
Entrada: 90V ~ 250V AC
Carga máxima: 10A (2200W@220V)
1100W@110V
300W Luz de led
Tipo Wi-Fi: 2,4GHz, ITTR
APP: EKAZA IOS / Android




INSTALAÇÃO

A INSTALAÇÃO INCORRETA PODE CAUSAR UM CURTO-CIRCUITO E UM INCÊNDIO. PARA SUA SEGURANÇA SOLICITE A UMA INSTALAÇÃO PROFISSIONAL.

PARA VENTILADOR



PARA ILUMINAÇÃO LED



PARA ILUMINAÇÃO SEM DRIVE



*NOTA: O INTERRUPTOR DEVE SER ALIMENTADO POR FIOS N E L



BAIXAR O APP EKAZA

Faça o download ou escaneie o código QR e instale o aplicativo EKAZA para o IOS ou o Android. Depois de baixado, o aplicativo solicitará que você registre seu dispositivo. Digite o seu número de telefone ou e-mail que faz você se sentir confortável e selecione o país em que vive. Se o número de telefone selecionado, você receberá um texto com um código de registro. Se você escolher e-mail, você criará uma senha.



Digitalize o código QR para fazer o download



CONFIGURAÇÃO

1. Certifique-se de que a configuração do modo rápido seja iniciada: a luz indicadora pisca rapidamente (duas vezes por segundo). Se piscar lentamente (uma vez a cada 3 segundos).

Pressione e segure o botão de reset por 7 segundos até que a luz indicadora pisque rapidamente.

2. Toque no ícone "+" no canto superior direito, escolha o tipo de dispositivo.

Tenha em atenção que existem duas configurações de modos (Modo rápido/Modo AP) disponíveis para você



escolher antes de adicionar o dispositivo a aplicação. O Modo rápido é recomendado.

3. Siga as instruções no app para conectar o interruptor a sua rede Wi-Fi 2,4Ghz

4. uma vez conectado, o app solicitar a conexão e clique em "concluído"

5. Agora, você pode controlar a iluminação através do app EKAZA

6. Quando a configuração foi concluída com sucesso, a luz indicadora ficará vermelha e o dispositivo será adicionado a "lista de dispositivos"




Conectar ao Alexa

1. Inicie o Aplicativo EKAZA, faça login na sua conta e verifique se o Mini Smart Plug é uma lista de dispositivos.

2. Nome do dispositivo Modifique para que Alexa pode facilmente reconhecer, tais como: luz da sala de estar, quarto Light, luz do quarto, etc.

3. Minimize EKAZA App, depois abra o Alexa App e entre na sua conta Alexa e certifique-se de ter pelo menos um dispositivo Alexa controlado por voz instalado como Echo, Echo dot, etc.

4. No canto superior esquerdo da Página inicial, clique no botão para mostrar o menu App. Em seguida, clique Skills no menu.




5. Digite "EKAZA" na pesquisa e clique no botão de pesquisa ao lado.

Conectar ao Google Home

1. Inicie o aplicativo Google Home e verifique se o Google Home está instalado. Caso contrário, siga as instruções de instalação do alto-falante doméstico do Google para concluir a instalação.

2. Quando o Google Home estiver instalado, no canto superior esquerdo da página inicial do aplicativo, clique botão "Controle inicial" no menu.



3. Na página "Adicionar dispositivos", role para baixo até encontrar "EKAZA" e clique nele. Faça login no EKAZA App com sua conta do EKAZA App e escolha a senha.

Smart Life, App no menu suspenso para completar a vinculação de conta.

4. Após vincular com êxito a conta, no aplicativo Google Home, você pode ver todos os dispositivos inteligentes da sua conta do EKAZA App. Você pode atribuir salas para cada dispositivo.

5. Agora você pode usar o Google Home para controlar seus dispositivos inteligentes, você pode dizer como:

Ok Google, ligue / desligue a luz de parede

Ok Google, defina a luz do quarto para vermelho

Resolução de problemas e FAQ

1. Quais dispositivos posso controlar ?

Você pode controlar luzes, ventiladores, aquecedores portáteis e quaisquer pequenos aparelhos de acordo com as especificações do Tomada.

2. O que devo fazer quando não consigo ligar ou desligar?

Certifique-se de que seus dispositivos móveis e o Certifique-se de que os dispositivos conectados ao estejam ligados.

3. O que devo fazer quando o processo de configuração do dispositivo falhou?

Você poderia:

Verifique se o Smart Plug está ligado ou não. Verifique se o seu dispositivo móvel está conectado à rede Wi-Fi de 2,4 GHz. Verifique sua conectividade de rede. Verifique se o roteador está funcionando corretamente.

Se o roteador for roteador de banda dupla, selecione a rede 2.4G e adicione o Smart Plug.

Ative a função de transmissão do roteador. Configure o método de criptografia como WPA2-PSK e o tipo de autorização como AES ou defina ambos como auto.

O connot do modo sem fio deve ser apenas 11 n.

Verifique a interferência de Wi-Fi ou mude o Interruptor para outro local dentro do alcance do sinal.

Verifique se os dispositivos conectados do roteador atingem o limite de quantidade. Tente desativar a função Wi-Fi de verifique se o roteador não está proibindo da conexão.

GARANTIA

1. Você pode devolver ou trocar o produto gratuitamente no prazo de 7 dias após a compra; Se o produto tiver problemas de desempenho.
2. Você pode trocar o produto ou repará-lo gratuitamente dentro de 8 a 15 dias após a compra, se o produto tiver problemas de desempenho.
3. Você também pode reparar o produtos gratuitamente dentro de 12 meses após a compra, se o produto apresentar problemas de desempenho.

ITENS FORA DA GARANTIA

1. Reparos não autorizados, uso indevido, colisões, negligência, abuso, exposição a umidade ou água, acidentes, alterações, uso indevido de acessórios, rasgo ou alteração de adesivos ou marcas de contração;
2. Passado o período de validade da garantia;
3. Danos causados por força maior;
4. Danos ou mau funcionamento causados por problemas que não sejam o design, a tecnologia, a fabricação e a qualidade do produto.



Importado e distribuído no Brasil por:
EASTERN KEYSTONE ELETRÔNICO E SEGURANÇA LTDA
CNPJ: 31.205.535/0001-22
SAC: 0800-988-5559
sac@ekstech.com.br
Validade: Interminada.

Fabricado na China.